

ZD1C、ZD2C、ZD3C 回路电阻测试仪

汉迪仪器追求一流设计、一流品质、一流服务



回路电阻测试仪主要用于测量断路器主触头、隔离开关触头、母线连接部分电阻值。

- ◆ 输出电流时间可在1s~60s间任意设定。
- ◆ 能够输入设备编号，以便试验后查看所存储的数据。
- ◆ 测量时显示测试电流、电流输出时间、电阻值。
- ◆ 能储存和长期保存100次测试数据。
- ◆ 内置日历时钟，可记录测试日期。
- ◆ 存储的数据包含设备编号、试验时间、电阻值。
- ◆ 具有U盘接口、可将数据转存至U盘。
- ◆ 简体中文、英文操作界面任意切换。

ZD1C技术指标

- ※ 输出电流：DC100A
- ※ 测量范围：1 $\mu\Omega$ ~20m Ω
- ※ 分辨力：最高0.001 $\mu\Omega$
- ※ 误差： $\pm (0.5\%R+2 \mu\Omega)$
- ※ 体积：403mm x 330mm x 178mm
- ※ 重量：7kg

ZD2C技术指标

- ※ 输出电流：DC100A/200A
- ※ 测量范围：100A时1 $\mu\Omega$ ~20m Ω
200A时1 $\mu\Omega$ ~10m Ω
- ※ 分辨力：最高0.001 $\mu\Omega$
- ※ 误差： $\pm (0.5\%R+2 \mu\Omega)$
- ※ 体积：403mm x 330mm x 178mm
- ※ 重量：8kg

ZD3C技术指标

- ※ 输出电流：DC100A/200A/300A
- ※ 测量范围：100A时1 $\mu\Omega$ ~20m Ω
200A时1 $\mu\Omega$ ~10m Ω
300A时1 $\mu\Omega$ ~6m Ω
- ※ 分辨力：最高0.001 $\mu\Omega$
- ※ 误差： $\pm (0.5\%R+2 \mu\Omega)$
- ※ 体积：427mm x 357mm x 193mm
- ※ 重量：9kg

HANDY

汉迪仪器

石家庄汉迪科技有限公司

地址：石家庄市高新区祁连街95号慧谷大厦B座22层

电话：0311-68021321 传真：0311-68021323

技术支持：0311-68021322 400-0311-406

网址：www.shhandy.com

E-mail:shhandy@vip.sina.com

邮编：050035

